

DATENBLATT

# COMfortel® 2600

ISDN



## Professionelles ISDN-Systemtelefon mit großem TFT-Touch-Display und max. 105 Funktionstasten

- Automatische Erkennung der Anschlussart  $S_0$  oder  $U_{P0}$
- Anschluss für schnurlose Headsets (DHSG)
- Komfortabler Anrufbeantworter mit ruftypabhängigen Ansagen
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Erweiterbar mit drei Tastenmodulen COMfortel Xtension300

Sein großes, beleuchtetes TFT-Farbdisplay mit Touch-Funktion lässt das COMfortel 2600 in Sachen Komfort herausragen: Bei 4,3" (10,9 cm) bietet es eine sehr gute Auflösung. Doch nicht nur bei der Bedienung glänzt das attraktive, zweifarbige Gehäuse mit hervorragenden ergonomischen Eigenschaften: Die in mehreren Stufen neigungsverstellbaren Füße ermöglichen eine unter allen Umständen optimale Ablese- und Bedienposition.

Welche zusätzlichen Fähigkeiten im COMfortel 2600 schlummern, zeigt sich, sobald Sie eine handelsübliche SD-Karte (bis 16 GB empfohlen) in den dafür vorgesehenen Slot gesteckt haben: Damit können Sie nämlich nicht nur Ihren Telefonbucheinträgen Bilder zuweisen, individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne aufspielen, durch Einstecken der Karte aktivieren Sie auch den Anrufbeantworter. Da sich Rufannahme und Ansage abhängig von Anrufer und Ruftyp einstellen lassen, können Sie Einträgen im eigenen Telefonbuch eine spezielle Ansage zuordnen. Zudem verfügen Sie damit über eine praktische Mitschneide- und Notizfunktion. Und da Sie zur Abfrage von außerhalb keine PIN-Nummer eingeben müssen (Ihre eigene Handynummer wird automatisch erkannt), bleiben Sie auch unterwegs auf dem Laufenden.

Eine separate Buchse ermöglicht den Anschluss eines schnurlosen DECT Headsets, mit dem Sie Ihren Radius bequem auf bis zu 50 Meter erweitern. Mittels USB-Port ist Ihr PC blitzschnell angedockt: Mit einem Klick stellt das COMfortel 2600 dann direkt aus Ihren im PC gespeicherten Outlook-Kontakten heraus die Verbindung her, und wenn Sie jemand anruft, sehen Sie auf dem Monitor sofort, wer Sie sprechen möchte.



Clever Communications

# Leistungsmerkmale im Überblick

## Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart  $S_0$  oder  $U_{P0}$
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Online-Namensuche (Rückwärtssuche), mit Auerswald IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (15), 2 Ebenen
- Programmierbare Funktionstasten (8) als Touch-Funktion
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich<sup>3</sup>
- Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage

## Anrufbeantworterfunktion

- Inbetriebnahme durch Stecken einer SD-/SDHC-Karte
- Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
- Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung
- Einfache Aktivierung über die Funktionstasten
- Gesamtkapazität abhängig vom Speicher (1 GB entsprechen etwa 30 Std. Aufzeichnungszeit)
- Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz)
- Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten
- Rufannahme und Ansage abhängig von Rufotyp und -nummer (intern/extern/Tür/Gruppe)

## Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie<sup>1</sup>
- COMpact 4000
- COMpact 2206 USB<sup>2</sup>, 4410 USB<sup>2</sup>
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 5000, 5000R
- COMpact 5200, 5200R
- COMpact 5500R
- COMmmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmmander Business, Business 19"

## Technische Daten

- Systemanschluss:  $S_0$ -/ $U_{P0}$ -Port
- Betriebsspannung: über den internen  $S_0$ - oder  $U_{P0}$ -Port der Telefonanlage
- Leistungsaufnahme: min. 1,1 W, max. 1,9 W
- Modulanschluss: proprietärer Systembus für max. 3 COMfortel Xtension300, je 30 Funktionstasten (2 Ebenen)
- USB-Schnittstelle: USB-Client (Programmierung / TAPI)
- Headset: separate Schnittstelle für dynamische Headsets, auch mit DHSG-Unterstützung
- Display: TFT-Farbdisplay (4,3"/10,9 cm, 480 x 272 Pixel) mit resistivem Touch
- LEDs: 18 (teilweise mehrfarbig)
- Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity-Code, 12 Funktionstasten, 15 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- Speicher: SD-/SDHC-Karte, bis 16 Gigabyte empfohlen, nicht im Lieferumfang enthalten
- Telefonhörer: Wideband-Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompaktibel
- Lautsprecher: 8 Ohm, Ø 52 mm
- Gabelumschalter: magnetischer Schaltkontakt
- Gehäuse: Kunststoff
- Farben: schwarz, weiß
- Abmessungen (B x H x T): 275 mm x 128/150/170 mm x 210 mm
- Gewicht (ohne Erweiterungsmodule): ca. 1.050 g
- Sicherheit: CE

## Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 2600
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung

<sup>1</sup> Erweiterungsmodul mit einem internen  $S_0$ - oder  $U_{P0}$ -Port in der Anlage erforderlich.

<sup>2</sup> Die Steuerung eines am System angeschlossenen VMC 461.2 sowie Firmware-Updates über ISDN werden nicht unterstützt.

<sup>3</sup> Bei Verwendung eines oder mehrerer COMfortel Xtension300 ist ein Netzteil COMfortel XT-PS erforderlich.

**Bestellinformationen** Bezeichnung: COMfortel 2600 schwarz / Artikelnummer: 90116 / EAN-Code: 4019377901168

**Bestellinformationen** Bezeichnung: COMfortel 2600 weiß / Artikelnummer: 90117 / EAN-Code: 4019377901175

